

EE-1005 **象印** 使用キャブタイヤケーブル許容長さ

[単位:m]

機種名	電気チェンブロックの場合 (2点式)			
	電源電圧：200V		電源電圧：400V	
	3.5sq	5.5sq	3.5sq	5.5sq
DA-0.25	170	263	569	878
DA-0.5	94	146	353	545
DA-1S	48	75	186	287
DA-1.5	27	42	113	175
DA-2S	27	42	113	175
DA-2.5	27	42	113	175
DA-3	27	42	113	175
DA-5	27	42	113	175
DA-10		21	56	87
DB-0.25	142	219	394	608
DB-0.5	78	121	301	465
DB-1S	43	66	157	243
DB-1.5	26	40	112	173
DB-2S	26	40	112	173
DB-2.5	26	40	112	173
DB-2.8	26	40	112	173
DB-5	26	40	112	173

※ 本表は、電圧降下2% (内線規定による) として算出しております。

[単位:m]

機種名	電気トロリ付きの場合 (4点式)			
	電源電圧：200V		電源電圧：400V	
	3.5sq	5.5sq	3.5sq	5.5sq
DA-0.25	85	131	320	494
DA-0.5	61	94	238	367
DA-1S	37	58	148	229
DA-1.5	23	36	98	152
DA-2S	23	36	98	152
DA-2.5	(19)	29	75	117
DA-3	(19)	29	75	117
DA-5	(19)	29	75	117
DA-10		18	(37)	58
DB-0.25	77	119	256	395
DB-0.5	53	83	213	329
DB-1S	34	53	129	200
DB-1.5	22	35	97	150
DB-2S	22	35	97	150
DB-2.5	(18)	28	75	116
DB-3	(18)	28	75	116
DB-5	(18)	28	75	116

※ 1. () 内では、できるだけ使用しないこと。

※ 2. 本表は、電圧降下2% (内線規定による) として算出しております。

※ レンタル用電気チェンブロックは電源 $\left\langle \begin{matrix} 100V \\ 200V \end{matrix} \right\rangle$ があります。

※ 上記は200Vと400Vの電源線の許容を記入しています。